



Licznarka banknotów WJD-F988/F688/F2008

Uwaga! Po otwarciu zestawu licznarki należy sprawdzić czy znajdują się w nim wszystkie poniższe elementy:

- zewnętrzny wyświetlacz
- gumowy pasek
- gumowe rolki (4szt.)
- gumowa wkładka
- pędzel czyszczący
- śrubokręt
- licznarka

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nie narażać urządzenia na przegrzanie. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.

Używanie urządzenia przez dzieci jest zabronione.

Przygotowanie licznarki i liczenie banknotów:

1. Podłączyć zewnętrzny wyświetlacz. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka sieciowego. Następnie umieścić przełącznik w pozycji I.
2. Banknoty do przeliczenia umieścić w podajniku. Banknoty muszą być równo ułożone, wyprostowane.
3. Po przeliczeniu usunąć banknoty z odbiornika. W celu przeliczenia kolejnej grupy banknotów nacisnąć dwukrotnie przycisk ADD/PRESET na panelu kontrolnym (na wyświetlaczu zapali się kontrolka ADD) i włożyć banknoty do podajnika (nie dotyczy modelu WJD-F688).

Odliczanie banknotów:

1. Nacisnąć przycisk ADD/PRESET na panelu kontrolnym (na wyświetlaczu zapali się kontrolka PRESET. Domyślna ilość odliczanych banknotów to 5. Kolejne naciśnięcie przycisku +5 spowoduje zwiększenie wartości o 5. (maksymalna wartość 100). Ustawić żadaną ilość. Banknoty umieścić w podajniku, jeśli podajnik zostanie opróżniony przed końcem odliczania liczba na wyświetlaczu wskaże przeliczoną ilość.
2. Po odliczeniu banknotów wyjąć je z odbiornika.

Sprawdzanie znaków widocznych w świetle UV:

1. Ustawić czułość detekcji naciskając przez 3 sekundy przycisk UV. Na wyświetlaczu pojawi się napis U-x (gdzie w miejscu x będzie liczba od 0 do 8). Za pomocą przycisków +5 i RESET ustawić żadaną czułość (0 – najmniejsza, 8 – największa). W celu potwierdzenia ustawień nacisnąć przez 3 sekundy przycisk UV. Wykonać test czułości z jednym falsyfikatem w grupie banknotów w celu ustawienia optymalnej czułości (punkty 2 i 3).
2. W celu automatycznego sprawdzenia znaków UV przed włożeniem banknotów do licznarki nacisnąć przycisk UV na panelu kontrolnym (dioda UV na panelu kontrolnym będzie świecić).
3. Włożyć banknoty do podajnika. Podejrzone banknoty zostaną zasygnalizowane komunikatem E02 oraz sygnałem dźwiękowym. Podejrany banknot będzie ostatnim w odbiorniku, w celu kontynuowania liczenia nacisnąć przycisk RESET.

Uwaga! Grubość podawanych banknotów może być regulowana za pomocą pokrętła na tylnej ścianie urządzenia

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL